

# Handleiding Bijlagen & Certificaten COS PIM

Versie 1.10

Bestand	COS_PIM_Handleiding_Bijlagen_En_Certificaten.docx
COS-versie(s)	L03
Revisie & datum	22-5-2023

Compano Online Software

## Inhoud

1	Inleiding	
1.1	1 Begrippen	4
1.2	2 Typen bijlagen	5
	1.2.1 Bestandsnamen	5
	1.2.2 Automatische wijziging formaat afbeelding	6
1.3	3 Overerven van bijlagen	6
1.4	Bijlagen overzicht bij artikel of product	7
1.5	5 Overzicht van alle bijlagen (systeem breed)	9
1.6	5 Vuistregels	11
2	Bijlage per product koppelen	11
2.1	1 Een bijlage koppelen	11
2.2	2 Een bijlage wijzigen	13
2.3	3 Een bijlage archiveren/verwijderen	14
3	Bijlagen per productgroep koppelen	15
3.1	1 Bijlage handmatig koppelen	16
4	Bijlage per Artikelgroep koppelen	
5	Bijlagen koppelen via FTPS en importsjabloon	
5.1	1 Bijlagen uploaden via FTPS	
!	5.1.1 Bijlagen indelen	
!	5.1.2 Bijlagen uploaden	19
5.2	2 Bijlagen koppelen via importsjabloon	21
!	5.2.1 Bijlagen bestand voorbereiden	21
!	5.2.2 Entering relative paths (FTP)	23
!	5.2.3 Bijlagen bestand importeren	24
6	Bijlagen uitwisselen/delen	
6.1	1 Standaard bijlagen typen (Ketenstandaard)	26
6.2	2 Eigen bijlagetypen	27
6.3	3 Original source indicator	
(	6.3.1 Presentatie video's	
6.4	Afbeeldingen uitwisselen	
6.5	5 Deep links uitwisselen	
7	(Deep)link templates	
7.1	1 Multi-language deeplink templates	
8	Certificaten	
8.1	I Certificaten toevoegen	
1	8.1.1 Certificaat met bijlage	
8.2	2 Certificaten koppelen aan product	

🥰 🌮 🗾

	8.2.1	Koppel het certificaat aan product(en)	36
	8.2.2	Koppel het product aan certificaten	37
8.	3 T <u>y</u>	ypen certificaten	39
8.4	4 In	nport van certificaten	39
	8.4.1	DICO import	39
	8.4.2	Handmatige import	40
8.	5 Ex	xport van certificaten	41
	8.5.1	DQR export	41
	8.5.2	BMEcat5 export	41
9	Apper	ndix A. Voorbeelden koppelen afbeeldingen	42

## 1 Inleiding

🍠 🌮 💭

Deze handleiding beschrijft hoe bijlagen (afbeelding, pdf, anders) toegevoegd kunnen worden aan artikelen, producten, artikelgroepen of productgroepen.

## 1.1 Begrippen

COS Compano Online Software.

#### Product

Producten worden geleverd door fabrikanten. Een fabrikant is diegene die het fysieke product daadwerkelijk maakt. Zo is Apple de fabrikant van de iPhone. De fabrikant is in de ideale situatie verantwoordelijk voor de (digitale) *technische informatie* die hoort bij een fysiek product. De beschrijving van een product is vastgelegd in de *productinformatie*.

#### Artikel (Item)

Een product kan als artikel geleverd worden door meerdere leveranciers. Een leverancier is diegene die het product als artikel levert aan een (eind)klant. Zo is de Mediamarkt een leverancier van (het artikel) de iPhone. Een leverancier beschrijft *handelsinformatie* (bijvoorbeeld brutoprijs, levertijd, voorraad, kortingsgroep) van een artikel in *artikelinformatie*.

#### Productgroep (Product group)

Producten kan je indelen in groepen. In een productgroep zitten producten met overeenkomstige producteigenschappen. Bijvoorbeeld: LED-lampen kun je indelen in de productgroepen Kogellampen, Spots en Buizen.

#### Artikelgroep (Item group)

Artikelen kan je indelen in groepen. In een artikelgroep zitten artikelen met overeenkomstige artikelinformatie. Bijvoorbeeld: LED-spots kunnen per stuk of per blister van drie stuks verpakt zijn. Dit levert de artikelgroepen Spots stuk en Spots blister op.

#### Bijlage (Attachment)

Een bijlage is een bestand dat gekoppeld kan worden aan een product, een artikel, een productgroep of een artikelgroep. Een bijlage kan een afbeelding, tekening, PDF-bestand, of elk willekeurig ander computerbestand zijn.

#### BijlageType (AttachmentType)

Om bijlagen te kunnen aanleveren bij de datapools 2BA en InstallData wordt het uitwisselformaat "Attachmentindex [versienummer]" gebruikt. Volgens dit formaat worden een aantal typen bijlagen onderscheiden. De Compano software staat ook toe om eigen bijlagen typen te definiëren.

#### Certificaat (Certificate)

Een certificaat is een schriftelijke verklaring, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een dienst of product. Doorgaans liggen er diverse criteria ten grondslag aan de afgifte van een certificaat, zoals normen, wettelijke eisen of brancheregels. Het afgeven van een certificaat wordt meestal voorafgegaan door een controlehandeling zoals een inspectie, audit of andere vormen van verificatie. Voorbeelden van certificaten zijn: FSC certificaten, RoHs certificaten, CE Markering en garantieverklaringen).

## 1.2 Typen bijlagen

Bijlagen die je aan een product of artikel wil koppelen zijn, bijvoorbeeld:

- Afbeelding (JPG, PNG, etc.)
- Tekening (AI, EPS, SVG, etc.)
- 3D-model (CAD)
- Document (PDF, Word, Excel, etc.)
- Deeplink (URL)
- Video (MP4, MKV, etc.)

In principe is het mogelijk om elk type bestand te koppelen. Het uitwisselformaat *Attachmentindex* erkent daarbij de volgende typen:

Bijlage Type Menu	Bekijken	Bewerken	Afdrukken	
▶	-	• 🔍 📄	1 🗊 🗾 🕜 .	æ
Filteren		Zoeken Alles	Details Schermlay-outs Help	1
Navigatie	$\otimes$	Code	Omschrijving	Туре
Configuratie		<u>LNK</u>	Deeplink	Deeplink
Ucomgarate		CAD	CAD	CAD
Bewerken	$\otimes$	CHR	Link naar sheet	Link naar sheet
Automatisch vullen		EEP	Energielabel	Energielabel
		<u>LDT</u>	Fotometrie	Fotometrie
Toevoegen		LOG	Logo	Logo
Wijzigen		MAN	Handleiding	Handleiding
		MTE	Installatie- en onderhoudsdocument	Installatie- en onderhoudsdocument
		<u>OTA</u>	Overige bijlage	Overige bijlage
Afdrukken	$\otimes$	OTD	Overig document	Overig document
Afdrukkon		<u>OTV</u>	Overig visueel element	Overig visueel element
Aldrukken		PHI	Afbeelding voor drukwerk	Afbeelding voor drukwerk
Afdrukken met opties		<u>PPI</u>	Afbeelding voor internet	Afbeelding voor internet
Beheren detaillay-outs	•	PRT	Presentatie document	Presentatie document
	-	<u>PVI</u>	Presentatie video	Presentatie video
Beheren lijstlay-outs		<u>SCH</u>	Schema	Schema
L		SOF	Software	Software
		STR	Certificaten	Certificaten
		Unknown	Onbekend	Onbekend

Het is in COS ook mogelijk om eigen bijlagetypen aan deze lijst toe te voegen. Zie hiervoor paragraaf <u>6.2 Eigen bijlagetypen</u>.

NB: Omdat de procedure voor het koppelen van een bijlage voor alle typen hetzelfde is, gaan de voorbeelden in deze handleiding alleen over het koppelen van afbeeldingen. Ook de procedure voor het koppelen van bijlagen op productgroep, artikelgroep, product en artikel is hetzelfde. In de voorbeelden wordt daarom alleen uitgelegd hoe je een afbeelding aan een product of productgroep koppelt.

#### 1.2.1 Bestandsnamen

Let op: Tekens als []\/:\*?'"<> & zijn niet toegestaan in bestandsnamen. Haal deze tekens weg of vervang ze door, bijvoorbeeld een liggend streepje - of underscore \_

WWW.COMPANO.COM

Bijvoorbeeld:

 $\label{eq:product} \texttt{Product} \texttt{artikel} \texttt{-afbeelding.jpg} \rightarrow \texttt{Product} \texttt{-en-artikel} \texttt{-afbeelding.jpg}$ 

#### 1.2.2 Automatische wijziging formaat afbeelding

Over het algemeen is het niet nodig om afbeeldingen van verschillende formaten te koppelen. Het formaat van afbeeldingen kan automatisch gewijzigd worden door in de URL de parameters W en H te gebruiken:

# http://name.compano.nl/Data/Environments/00XXXX/Images/ProductGroup/D rawings/D1112.t.jpg?W=300&H=300

In het bovenstaande voorbeeld wordt automatisch een variant (300x300) van de JPG-file D1112.t.jpg gegenereerd. Deze variant wordt opgeslagen in een cache folder 300x300 op de Compano server.

<u>NB</u>: cache folders worden geleegd zodra de originele afbeelding vervangen wordt. Een variant van de nieuwe afbeelding wordt opnieuw genereerd zodra deze opgevraagd wordt.

Automatische wijziging van het formaat kan gebruikt worden met de volgende bestandsformaten:

- PNG
- JPG
- JPEG
- GIF
- WMF

#### 1.3 Overerven van bijlagen

Er zijn binnen COS drie manieren om afbeeldingen aan producten te koppelen:

- 1. Koppelen aan een product  $\rightarrow$  Bijlage per product koppelen
- 2. Koppelen aan een productgroep  $\rightarrow$  Bijlagen per productgroep koppelen
- 3. Koppelen binnen een publicatiestructuur (publicatieboom) → Zie de <u>Handleiding</u> <u>Publicaties</u>

Daarnaast is het niveau waarop bijlagen gekoppeld worden van belang, omdat COS ook altijd bijlagen van een hoger niveau laat zien. Dit wordt ook wel *overerving* van bijlagen genoemd.

#### Voorbeeld Welke afbeelding wordt getoond bij het artikel met nummer 101.01?

Productgroep 100→ bij *Product* geen afbeelding, dan toont de afbeelding bij *Productgroep* Product 101.01→ bij *Artikelgroep* geen afbeelding, dan toont de afbeelding bij *Product* Artikelgroep100 → bij *Artikel* geen afbeelding, dan toont de afbeelding bij *Artikelgroep* Artikel 101.01 → de hier gekoppelde afbeelding wordt getoond



## 1.4 Bijlagen overzicht bij artikel of product

Door de overerving van bijlagen is het niet altijd meteen duidelijk waar een afbeelding bij een artikel gekoppeld is. In het *Bijlagenoverzicht* vind je meer informatie:

#### Bijvoorbeeld

In het plaatje hieronder heeft het gekozen artikel *TX6BC10H*(1), op het niveau van het artikel zelf GEEN bijlagen, echter door koppeling van bijlagen op het niveau van het product en de productgroep heeft het artikel toch bijlagen.

Of een artikel bijlagen heeft, kun je altijd bekijken bij de *Details* van het artikel, op het tabblad *Bijlagen (2)*. Op welk niveau de bijlagen gekoppeld zijn, kun je zien in het *Bron overzicht* (3).

🥩 🌮 💭

= =									
	🖸 Artikel 🛛 Product 🔍 Classificatie 🔪 Afbeelding 🔪 Alternatieven 🖉 Bestelinfo 🔷 Prijshistorie 🔤 Bijlagen 2 ogistiek 🔪 Status 🔍 Vrije 💽								
Taal	Туре	Versie	Bron overzich.	Jmschrijving					
	Deeplink		Product	<u>DeepLink</u>					
nl-BE	CAD	2017	Productgroep	CAD-tekening (.dwg)					
nl	Energielabel	2017	Product	<u>Energielabel</u>					
nl	Energielabel	2017	Product	Productfiche					
nl	Certificaten	2017	Productgroep	PFHRT-Verklaring					
nl	Certificaten	2017	Productgroep	KIWA Gaskeurcertificaat					
nl	Certificaten	2017	Productgroep	Kwaliteitsverklaring hulpenergie					
nl	Certificaten	2017	Productgroep	KIWA Verklaring met WTW					
nl	Certificaten	2013	Productgroep	KIWA Nox verklaring					
nl-BE	Certificaten	2013	Productgroep	KIWA CE certificaat					
nl	Afbeelding voor internet	1.0	Productgroep	A-Serie right mirror					
nl	Afbeelding voor internet	1.0	Productgroep	<u>A-Serie voorzijde</u>					
nl	CAD	2017	Productgroep	CAD-tekening (.dwg)					
nl	Certificaten	2017	Productgroep	Kwaliteitsverklaring opwekkingsrendement					
nl-BE	Certificaten	2013	Productgroep	KIWA Nox verklaring					
nl	Certificaten	2013	Productgroep	KIWA CE certificaat					
	Afbeelding voor internet	1.0	Productgroep	A-Serie right mirror					
nl-BE	Afbeelding voor internet	1.0	Productgroep	A-Serie voorzijde					
nl	Installatie- en onderhoudsdocument	12.16	Productgroep	Installatievoorschrift					

Ga je naar het product dat bij dit artikel hoort, *TX6BC10H*, dan zie je dat er daar <u>drie</u> bijlagen gekoppeld zijn (4):

Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies Afd	rukken 🔪 Impor	t/Export			
y tx6bc10h	• 🔍 📃 🚺 🔢		?.			ß
Filteren	Zoeken Alles Details Standa	aard lay-out	Help			
Navigatie 🛞 📤	Fabrikant omschrijving	Code (	GTIN	МС	F	T Product omschrijvin
Artikelen (2/0)	And the second s	TX6BB10H	08719699131828		4	CV-KETEL A285C HP
Product onderdelen (0)	El Contraction de la contracti	20502	In the set		4	1.010.0001
Toebehoren producten (0)						
Is onderdeel van (0)	4					
🖉 Bijlage (3/0)						
Fabrikant:						
Productgroep:A285C A2						

Kijk je bij de productgroep A285EC, dan zie je dat daar nog eens <u>één</u> bijlage gekoppeld is:

Productgroepen Menu	ı Bekijken Be	ewerken Import	/Export	
».	- 🤍			•
Filteren	Zoeken	Alles Details Star	ndaard lay-out Help	
Navigatie	🛞 🔺 Code	Fabrikant	Hoofdomschrijving	Omschrijving
Productgroepen (0)	> <u>A285C</u>	ATV	A-Serie	A285C
Producten (1/0)	-5			
🖉 Bijlage (1/0)				
Product				

Maar waar zijn de overige bijlagen dan gekoppeld?

#### Geneste productgroepen

Het is ook mogelijk om productgroepen te *nesten*. Dat betekent dat een productgroep onderdeel kan zijn van een of meer hogere productgroepen.

De productgroep uit het voorbeeld is onderdeel van twee 'hogere' productgroepen. Dit is te zien aan het niveau van de productgroep (6):

Code	Fabrikant	Hoofdomschrijving	Omschrijvin <u>(</u> Hoofdgroep	A T	Niveau
A285C	ATV	A-Serie	A285C COMBI.A	🛛 🖪 🧕	3

De overige bijlagen moeten dus gekoppeld zijn op de bovenliggende twee productgroepen *COMBI.A* en *COMBI.* 

Als je kijkt bij *Menu > Configuratie > Productgroepen*, dan zie je dat op het niveau van productgroep *COMBI.A*, de overige tien bijlagen gekoppeld zijn:

Navigatie 🔅	▲ Code	Fabrikant	Hoofdomschrijving	Omschrijving
Productgroepen (6)	ACC.ZLB	100	Accessoires	Montage-/aansluitsets Solar
Bradustan (0(0)	COMBI	10		Combi-ketel
	COMBI.A	APR	Combi-ketel	A-Serie
Bijlage (10/0)	COMBI.E	19 C	Combi-ketel	E-Serie
Configuratie	COMBI.I	19 C	Combi-ketel	i-Serie
Ucomgarate	COMBI.Q	10	Combi-ketel	Q-Serie

De bijlagen zijn in dit voorbeeld dus als volgt gekoppeld: Productgroep niveau 1: COMBI → Geen bijlagen Productgroep niveau 2: COMBI.A → 10 bijlagen Productgroep niveau 3: A285EC → 2 bijlagen Product TX6BC10H → 3 bijlagen

<u>NB</u>: Het nesten van product- of artikelgroepen wordt hier niet verder uitgelegd. De Compano consultant zal hierover advies geven, mocht een dergelijke structuur nodig zijn.

## 1.5 Overzicht van alle bijlagen (systeem breed)

Het is ook mogelijk om een overzicht van alle bijlagen van alle producten, artikelen, productgroepen en artikelgroepen op te roepen:

1. Ga via het menu naar *DAM* > *Bijlagen*.

- Bekijken Bewerken Functies Import/Exp Bijlagen Menu Relaties Producten Artikelen DAM Classificatie Systeem Mijn gegev Bijlagen 871777593 4016146F5 erwijder bijlage Certificaten Vijzigen Product 4016146FS
- 2. In het scherm dat opent, zie je nu een overzicht van *alle* bijlagen en ook wat de *bron* van de bijlage is:

•	B	Bijlage	n Menu	Bekijken B	ewerken Functies I	Import/Export		
	l		۶.		- 🔍 📃	<b>()</b>		Ø
Co	nfi	iguratie	Filteren		Zoeken Alles	Details Standaard lay-out He	elp	1.591
	•	x	Volgnummer	Bron	Bron	Volgnummer Bestand	Upload tijdstip	
			2	Product	ATV TP28B00H	2 TP28B00H i28C+	One 18-09-2017 15:11	
			2	Productgroep	ATV COMBI.I	<u>Kwaliteitsverklari</u> 2 <u>opwekkingsrende</u>	ng ment 18-09-2017 15:11	
			2	Product	ATV TB5BC20H	2 TB5BC20H E325	EC 18-09-2017 15:11	

3. Gebruik eventueel de *Compano* lay-out voor nog meer informatie over de bijlagen:

Bijlagen Menu Bekijken	Bewerken Functies	Import/Export					
▶	- 🤍 🔲 🚯		2.				
Filteren	Zoeken Alles Details	Compano He	elp			N	
Bewerken 🛞	Bron overzicht	Sleutel S	Sleutel omschrijving	Omschrijving	Bestand	Taal	Titel
Verwijder bijlage	> Product	87177759300064 4016146FS- v 316 0	4016146FS-316 Aquaberg vloerputten 08717775933588	8717775930006 40161 316 20180618084731	l <u>https://att.2ba.nl/87177</u>	75	202009291118176111530382490.jpç
Wijzigen	Product	8717775930006 4016146FS	4016146FS Aquaberg vloerputten 08717775933557	8717775930006 40161	ehttps://att.2ba.nl/87177	<u>75</u>	20200929111817283_1361600089.jpg
Zet wijzigen aan	Product	8717775930006 4016146R 0	4016146R Aquaberg vloerputten 08717775932284	8717775930006 40161	lehttps://att.2ba.nl/87177	75	20200929111817392_1980130044.jpg

4. Door te zoeken/filteren op, bijvoorbeeld, productcode kun je snel een overzicht krijgen van alle bijlagen die aan één product gekoppeld zijn:

🔦 Bijlagen 🛛 Menu 🛛 Bel	kijken Bewerken Functies	Import/Export		
👔 🎾 🔉 tx6bc	10h 🔽 🔍 🗐	<b>1</b>	0.	0
Configuratie Filteren	Zoeken Alles	Details Standaard lay-out	Help	3
<ul> <li>X Volgnummer Br</li> </ul>	ron Bron	Volgnummer Bestand	Upload tijdsup	
> 1 Pr	oduct <u>ATV TX6BC10H</u>	1 <u>http://atagven</u>	varming.cor 26-07-2017 08:31	
2 Pr	oduct <u>ATV TX6BC10H</u>	2 TX6BC10H A2	18-09-2017 15:11	
3 Pr	oduct <u>ATV TX6BC10H</u>	3 TX6BC10H A2 Productkaart	18-09-2017 15:11	

- 5. Andere opties om op te filteren zijn, onder andere:
  - a. Bestandsnaam
  - b. Bestandsnaam extensie (JPG, PDF, etc.)
  - c. Bijlagetype

- d. Upload tijdstip
- e. En meer...

## 1.6 Vuistregels

Compano Online Software

💅 🌮 💭

Wat is nu de beste manier om bijlagen te koppelen? Als een soort vuistregels, kun je het volgende aanhouden:

- Afbeeldingen gekoppeld op *Product* of *Productgroep* erven door naar *Artikel* en *Artikelgroep*. Heb je meerdere artikelen die allemaal op één product gebaseerd zijn, dan volstaat het om een afbeelding bij het product te koppelen; alle artikelen gebaseerd op dit product zullen op deze afbeeldingen terugvallen.
- Als producten of artikelen sterk op elkaar lijken (bijvoorbeeld, moeren of schroeven), koppel dan een afbeelding op het niveau van product- of artikelgroepen; alle producten of artikelen in deze groep zullen dan terugvallen op deze ene afbeelding. Koppelen op productgroep heeft hier de voorkeur boven koppelen op artikelgroep (zie de vorige vuistregel).

Kom je er niet uit, vraag dan Compano om advies.

## 2 Bijlage per product koppelen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je handmatig een bijlage koppelt aan een product of artikel. De procedure is voor beiden hetzelfde en geldt voor alle typen bijlagen. Daarom is in het voorbeeld gekozen voor het koppelen van een afbeelding.

## 2.1 Een bijlage koppelen

Om een afbeelding aan een product te koppelen:

- 1. Ga via het menu naar *Producten > Producten* en zoek het product waar je de afbeelding wilt koppelen.
- 2. Selecteer het product in de lijst (1) en klik bij Navigatie op de knop Bijlagen (2).



3. Klik in het volgende scherm bij *Bewerken* op *+Toevoegen (3).* Let op: gebruik de NIET de knop *+Bijlagen.* 

🔦 Bijlage 🛛 Menu	Bekijken Bewerken Functies	Import/Export > Product:26074
		0.0.
Inclusief archief	Zoeken Alles	Details Compano Help
Navigatie	🛞 🔺 X Bron overzicht	t Sleutel Sleutel omschrijving
Product:26074	Product	8: 0001 26074 SE 0 260740
Bewerken		
Toevoegen	3	
Bijiagen		
Wijzigon		

4. In het pop-up venster dat nu opent kun je de afbeelding als bijlage toevoegen:

📕 Toevoegen - Nieuw(e) bijla	ge bij artikel	
Bijlage		
Volgnummer	[] 2     []	
Omschrijving	Sleutel tov onderhoud	
Locatie	aa00100b.jgg × https://www.enu/brd/aa00100b.jpg	
Speciaal	".	
Titel	Sleutel tby onderhoud	
Taal	ni Dutch (Netherlands)	<b>-</b> X
Versie	2.3	
Bijlagetype	PPI Afbeelding voor internet	-
Bron	URL	
Vertrouwelijk	🚯 😑 Ja 🖲 Nee	
	Opslaan	Annuleren

- a. Volgnummer: Aan een nieuwe bijlage wordt automatisch een volgnummer toegekend, beginnend met 1 voor de eerste bijlage. Optioneel kun je hier zelf een (ander) volgnummer typen. Het volgnummer kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een productwebsite; het nummer bepaalt dan in welke volgorde de bijlagen in een afbeeldingen-carrousel getoond worden. De bijlage met het laagste nummer toont dan bijvoorbeeld als eerste.
- b. Omschrijving (verplicht): Typ hier een korte omschrijving van de bijlage.
- c. Locatie (verplicht): Koppel hier een bestand. Dat kan:
  - i. Door een afbeelding (bestand) te *uploaden* via de knop:
  - Door een *locatie* (URL) naar de afbeelding (bestand) in het veld te typen. Deze URL is een verwijzing naar een externe locatie, bijvoorbeeld een (eigen) productwebsite of mediaserver: <u>https://media.bedrijf.nl/product/serie/293847.jpg</u>
- d. Titel: De titel die je wilt meegeven aan de bijlage (vaak gelijk aan omschrijving). Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een webshop.
- e. Taal: Geef hier een taal op als dat relevant is. Vul niets in als de bijlage meertalig is. Bijvoorbeeld, bij een energielabel kan taal relevant zijn omdat je hetzelfde label in het

🦻 🌮 🛄

Engels, Duits en Portugees beschikbaar hebt. Je koppelt dan 3 aparte bijlagen, waarbij je bij elke bijlage aangeeft voor welke taal deze is. Maak je later, bijvoorbeeld, een web feed voor een Portugese website, dan wordt alleen het Portugese label geëxporteerd.

- f. Versie: Geef hier eventueel een versienummer op als je meerdere versies van dezelfde bijlage gebruikt.
- g. Bijlagetype: Kies hier het juiste bijlagetype door een deel van het woord te typen, bijvoorbeeld *PPI Afbeelding voor internet.* Dit is een lage resolutie afbeelding. Dit kan ook een bijlagetype zijn dat je eerst zelf gedefinieerd hebt; zie <u>6.2 EIGEN BIJLAGETYPEN</u>.

Let op: Als je een keuzelijst met alle bijlagetypen wilt zien, moet je dit veld eerst leegmaken!

- h. Bron: Het systeem zal zelf automatisch het brontype kiezen:
- i. Vertrouwelijk: Zet de optie op *Ja* als de bijlage alleen voor intern gebruik bedoeld is. De bijlage zal dan niet worden getoond in, bijvoorbeeld, een klantomgeving. Ook wordt de bijlage dan *niet* geëxporteerd in het BMECat-, INSBOU- of SALES-formaat.

## 2.2 Een bijlage wijzigen

Om een afbeelding te wijzigen, bijvoorbeeld bij een Product:

- 1. Ga via het menu naar *Producten* > *Producten* en zoek het product waar je de afbeelding wilt koppelen.
- 2. Selecteer het product in de lijst en klik bij Navigatie op de knop Bijlagen.

Producten Menu Bekijken Bewerken Functies Afdrukken Import/Export							
⋟.	- 🔍 🗐 🚯	-	2.				
Filteren	Zoeken Alles Details Stan	daard lay-out	Help				
Navigatie 🛞 🖆	Fabrikant omschrijving	Code	GTIN	MC	F	T Product omschrijving	
Artikelen (3/0)	the second system and	<u>AA000100</u>	08719699133624			TERUGSLAGKLEP BOVENBAK CLV SYSTEEM	
Renduct onderdelen (0)	<ul> <li>Manufacture de la construir de la</li></ul>	AA00010B	08719699133600			WATERONTHARDER 5 LITER	
	<ul> <li>A second symplectic design of the second symplect</li></ul>	AA00010U	08719699133617			MODULE 0-10 VOLT Q-SERI	
Toebehoren producten (0)	All and the second s	AA0001AU	08719699133594			CONCENTRISCH AANSLUITSTUK Ø 60/Ø100	
Is onderdeel van (0)	and the second s	AA00020B	08719699133631			WATERONTHARDER 10 LITER	
Bijlage (1/0)	the second system of the	AA00030B	08719699133655		2	WATERONTHARDER 15 LITER	
Fabrikant:	and the second starting the barrier of	AA00030U	08719699133662			DRIEWEGKLEP SAM.VC4013 230V 22 KNEL	
Productgroep:DESC.DES	A DATE from a second seco	AA00040B	08719699133679			WATERONTHARDER 20 LITER	
	Coll Internet State and	AA00040U	08719699133686			DRIEWEGKLEP SAM.VC4013 230V 1"BU	

3. Klik in het volgende scherm bij *Bewerken* op *Wijzigen* (3):

🔦 Bijlage 🛛 Menu 🔷 Bekijken	Bewerken Import/Export > Produ	
	🕂 🧍 🙀 🧪	🗙 🛛 🖆 🗸 🞯 🗸
Zoeken	Toevoegen Bijlagen Afbeelding Wijzigen V	/erwijderen record(s) Kopiëren Help
Navigatie 🛞	<ul> <li>Volgnummer Omschrijving</li> </ul>	
Product:AA00010B WATE	> 1 <u>DeepLink</u>	
Remeter A	📄 Wijzigen - DeepLink	•
bewerken ×	Bijlage	
Toevoegen	Volanummer	(i)
Bijlagen	Omschrijving	1 DeepLink
Afbeelding	Bestand	descale-5 x http://www. nl/producten/waterontharder/ y-waterontharde
Wijzigen 3	Speciaal	
	Titel	5
Verwijderen record(s)	Taal	
Konjëren	Versie	
- Ropieren	Bijlagetype	LNK Deeplink
Plakken	Bron	www
		Opelage 6 Appulator
		Opsiaan Opsiaan

💕 🌮 🛄

- a. In het pop-up venster dat nu opent kun je de afbeelding nu wijzigen door op de knop met de 3 puntjes te klikken (4) en een nieuwe afbeelding te selecteren, of door in het veld een nieuwe URL te typen.
- 4. Klik op de knop *Opslaan* (6).

### 2.3 Een bijlage archiveren/verwijderen

Een afbeelding kan ook gearchiveerd of verwijderd worden:

- 1. Ga via het menu naar *Producten > Producten* en zoek het product waar je de afbeelding wilt archiveren of verwijderen.
- 2. Selecteer het product in de lijst en klik bij Navigatie op de knop Bijlagen.

Producten Menu Bekijken Bewerken Functies Afdrukken Import/Export								
Filteren	Zoeken   Alles   Details Stand	aard lay-out	Help					
Navigatie 🛞 📤	Fabrikant omschrijving	Code	GTIN	MC	F	T Product omschrijving		
Artikelen (3/0)	the second by belowed	AA000100	08719699133624			TERUGSLAGKLEP BOVENBAK CLV SYSTEEM		
Reduct onderdelen (0)	Participation of the second se	AA00010B	08719699133600			WATERONTHARDER 5 LITER		
	<ul> <li>Mail International Residence of Res</li> </ul>	AA00010U	08719699133617			MODULE 0-10 VOLT Q-SERIE		
Toebehoren producten (0)	<ul> <li>A state of the second se</li></ul>	AA0001AU	08719699133594			CONCENTRISCH AANSLUITSTUK Ø 60/Ø100		
Is onderdeel van (0)	party and a second second size of	AA00020B	08719699133631			WATERONTHARDER 10 LITER		
Bijlage (1/0)	the second	AA00030B	08719699133655			WATERONTHARDER 15 LITER		
Fabrikant:	the second optication of the	AA00030U	08719699133662			DRIEWEGKLEP SAM.VC4013 230V 22 KNEL		
Productgroep:DESC.DES	COUP increasing balacters EX	AA00040B	08719699133679			WATERONTHARDER 20 LITER		
	<ul> <li>Contraction (Sector 4)</li> </ul>	AA00040U	08719699133686			DRIEWEGKLEP SAM.VC4013 230V 1"BU		

3. Klik in het volgende scherm bij *Bewerken* op *Verwijderen record(s)*(3):

🔦 Bijlage 🛛 Menu 🛛 Bekijken	Bewerken Functies	Import/Export	» <b>Product:</b> EO-A1-40x20/14 Electrisc	
2.	- 🤍 📃	<ol> <li>I</li> </ol>	2.	
Inclusief archief	Zoeken Alles	Details Compano	Help	
Navigatie 🛞	Bron overzicht	X Sleutel	Sleutel omschrijving	Omschrijving
Product:EO-A1-40x20/1	Product	3 40x20/14	4EO-A1-40x20/14 Electrische heater 400x200 14kW 2VV 08595102214025	Afbeelding voor drukwerk
Bewerken 🛞	Product	859510220000 EO-A1- 40x20/14	4EO-A1-40x20/14 Electrische heater 400x200 14kW 2VV 08595102214025	Deeplink
Toevoegen				
Wijzigen				
Verwijderen record(s)				

4. <u>Let op</u>: De afbeelding verdwijnt uit het bijlagenoverzicht, maar wordt *eerst* gearchiveerd. Door het Filter op *Inclusief archief* te zetten (4), kan de afbeelding weer zichtbaar gemaakt worden:

🔦 Bijlage Menu Bekijken	Bewerken Functies Import/Export * Product:EO-A1-40x20/14 Electrisc	
	Q   ■ ()    , () .	
Inclusief archief	Zoeken Alles Details Compano Help	
Navigatie 🛞	Scon overzicht X Sleutel Sleutel omschrijving	Omschrijving
Product:EO-A1-40x20/1	8595102200004         EO-A1-40x20/14         Electrische heater           Product         EO-A1- 40x20/14         400x200         14kW 2VV	Afbeelding voor drukwerk
Bewerken 🛞	8595102200004         EO-A1-40x20/14         Electrische heater           Product         EO-A1- 40x20/14         400x200 14kW 2VV         400x201 025	Deeplink
Toevoegen		
Bijlagen		

5. Wil je een afbeelding helemaal verwijderen, selecteer dan de gearchiveerde afbeelding en klik onder *Bewerken* nogmaals op *Verwijderen record(s) (5)*.



6. Een afbeelding kan ook weer uit het archief gehaald worden. Selecteer hiertoe de gearchiveerde afbeelding en klik onder *Functies* op *Uit archief* (6).

<u>NB</u>: De *Archiefstatus* van een bijlage kan gebruikt worden in (XML/JSON) feeds of bij (berekende) gebruiker-specifieke velden.

## 3 Bijlagen per productgroep koppelen

Zoals eerder uitgelegd, kan een bijlage in principe gekoppeld worden aan:

- Een productgroep  $\rightarrow$  Zie het vervolg van deze handleiding
- Een publicatie node in een publicatieboom → Meer hierover lees je in de *Manual publications*.

Welke methode je kiest wordt bepaald door de wijze waarop de bijlages gebruikt gaan worden. Overleg met je Compano consultant over de beste opzet.

<u>Tip</u>: Door bijlagen te koppelen aan productgroepen worden deze later doorgegeven aan alle publicatiestructuren die op basis van de productgroepen gegenereerd worden. Het voordeel hiervan is dat, ondanks dat er meerdere publicatiestructuren zijn (bijv. voor de webshop, catalogus, etc.), er maar op één plek (de productgroep) een bijlage gekoppeld en onderhouden hoeft te worden. Meer hierover lees je in de Handleiding Publicaties.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt uitgegaan van het koppelen van bijlagen aan *productgroepen*.

#### Voorbeeld

🍠 🌮 💭

Als voorbeeld wordt het koppelen van afbeeldingen voor een LED-verlichting webshop gebruikt. Zie voor een overzicht van deze webshopstructuur <u>9 Appendix A. Voorbeelden koppelen</u> <u>AFBEELDINGEN</u>

### 3.1 Bijlage handmatig koppelen

Volg onderstaande stappen om handmatig per productgroep een bijlage te koppelen:

1. Ga via *Menu > Systeem* (1) naar *Configuratie:* (2)



2. Klik in het overzicht op *Productgroepen* (3):



3. Selecteer een productgroep (4) en klik op *Bijlagen* (5):

Productgroepen Menu Be	kijken Bewerke	en Import/E	Export	
⋟.	• 🔍 🔲		. ? .	
Filteren	Zoeken Alles	Details Stand	laard lay-out Help	
Navigatie 🛞	▲ Code	Fabrikant	Hoofdomschrijving	Omschrijving
	Alfie	0.0	LED Spots	LED Inbouwspot Alfie
Productgroepen (0)	Amelia	0.00	LED Spots	LED Inbouwspot Amelia
Producten (8/0)	Apollo	100	LED Opbouwarmaturen (Wand/Plafond)	LED Plafondlamp Apollo
Bijlage (41/0)	Ava	(e)	LED Spots	LED Inbouwspot Ava
	BAT T8	4	LED Montagebalken	LED T8 Batten
	BATT	144	LED Armaturen	LED Montagebalken

4. In het volgende scherm krijg je een overzicht te zien van alle bijlagen die aan deze productgroep gekoppeld zijn. Gebruik de knop *+ Toevoegen* (6) om een bijlage toe te voegen:

🔦 Bijlage 🛛 Menu 🔹 Bekijk	en Bewerken Import/Export » Productgroep:BAT_T8 LED T8 Ba
Inclusief archief	Zoeken Alles Details Standaard lay-out Help
Navigatie	Volgnummer Omschrijving
	> 1 Product Picture
Productgroep:DAI_18 L	2 Application Picture
Bewerken	3 Dimensional Drawing
	4 Dimensional Drawing
foevoegen 6	5 Accessory Picture
Bijlagen	5 Accessory Picture
Afbeelding	5 Accessory Picture
	5 Accessory Picture
🥖 Wijzigen	5 Accessory Picture
Verwijderen record(s)	5 Accessory Picture
	5 Accessory Picture
Kopiëren	5 Accessory Picture
Plakken	5 Accessory Picture
	6 Accessory Picture

5. Vul in het pop-up scherm de juiste waarden (7) voor de attachment in. Zie <u>2.1 EEN BIJLAGE</u> KOPPELEN voor een uitleg van de verschillende velden:

📄 Toevoegen - Nieuw(e) bijlag	e bij productgroep BAT_T8 LED T8 Batten	•
Bijlage		
Volgnummer		<b>^</b>
Omschrijving	Inbouw LED-spot	
Bestand	140055990_LEDPanelRc-SI_Sg595-34W-3000-WH_02.eng x [Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/ExtraImages/SIImPerf/14005]	
Speciaal		
Titel	Spot performer	
Taal	nl-NL Nederlands (NL).	
Versie	2	
Bijlagetype	PPI Image for internet	-
Bron	Onbekend	
	Opslaan 8 Annulere	en

6. Klik op *Opslaan* (8) om de bijlage op te slaan.

## 4 Bijlage per Artikelgroep koppelen

Het koppelen van bijlagen aan een artikelgroep werkt in principe hetzelfde als het koppelen van een bijlage aan een productgroep; alle artikelen die in de artikelgroep zijn ondergebracht, erven automatisch de bijlage uit de artikelgroep.

<u>Belangrijk</u>: Een artikelgroep erft NOOIT bijlagen uit een product of productgroep. Dat betekent dat als bij een artikel geen bijlage gekoppeld is, dan wordt eerst gekeken of er een bijlage bij de artikelgroep gekoppeld is. Is daar ook geen bijlage te vinden, dan zal het artikel de bijlage van het product erven. Staat er bij het product ook geen bijlage, dan erft het artikelen de bijlage uit de productgroep.

## 5 Bijlagen koppelen via FTPS en importsjabloon

Handmatig koppelen van bijlagen is veel werk. Een snellere methode is bijlagen koppelen via FTPS en een importsjabloon. Deze procedure bestaat uit twee stappen:

- 1. Bijlagen uploaden via FTPS: Je bijlagen-bestanden kan je via het FTP-protocol overzetten naar je Compano server. Je hebt hiervoor een (gratis) FTPS-account nodig.
- 2. Bijlagen koppelen via importsjabloon: Middels een importsjabloon (spreadsheet) geef je aan welke bijlage(n) aan welk product, artikel, of groep gekoppeld moet worden.

## 5.1 Bijlagen uploaden via FTPS

FTPS staat voor *File Transfer Protocol SSL*. Met dit protocol kun je bestanden van je computer versleuteld (beveiligd) uploaden naar je Compano server. Je hebt hiervoor FTPS-software en een FTPS-account van Compano nodig.

- Heb je nog geen (gratis) FTPS-account, vraag deze dan aan via <u>support@compano.com</u>
- Heb je nog geen FTPS-software, download dan de open-source *FileZilla Client*

<u>NB</u>: Vanaf 15 januari 2021 is het FTPS (FTP SSL/TLS) protocol actief. Oudere FTP-accounts zijn geconverteerd naar het FTPS-protocol.

### 5.1.1 Bijlagen indelen

Voordat je bijlagen gaat uploaden, is het goed om na te denken over hoe je de bijlagen gaat indelen in mappen. Met een logische mappenstructuur is het straks veel makkelijker om bijlagen te onderhouden.

Je bent geheel vrij in het indelen van je mappenstructuur. Compano geeft ter overweging de volgende tips:

- Maak hoofdmappen aan voor Product en/of Artikel (Item) bijlagen, bijvoorbeeld *PRD* en *ITM.*
- Maak submappen aan voor Product en Productgroep bijlagen, bijvoorbeeld *ProductImage* en *ProductGroupImage*, de eerste map is voor unieke productafbeeldingen, de tweede voor afbeeldingen op productgroepsniveau.

Compano Online Software

• Of, maak submappen aan voor de verschillende Bijlagentypen, zoals: *PPI, PHI, SCH, CAD* of één van de andere typen van de Ketenstandaard.

#### 5.1.2 Bijlagen uploaden

Om bijlagen te uploaden via FTPS:

 Start je FTPS-software op, bijvoorbeeld *FileZilla*, en maak verbinding met de FTPS-server van Compano. Vul hiervoor de juiste gegevens in bij *Host, Gebruikersnaam*, en *Wachtwoord*. Klik vervolgens op knop *Snelverbinden*.

Host-adres voor FTPS: ftps.compano.com → Gebruik: Expliciet FTP over TLS

a. Ga in FileZilla naar het menu *Bestand > Sitebeheer*.

ΓZΡ	PIMD	emo - PIMD	emo@ft	p.compano.co	om - File	Zilla		
Besta	and	Bewerken	Beeld	Overdracht	Server	Bladwijzers	Help	
	Siteb	eheer				Ctrl+S	P	<b>M</b>
	Huid	lige verbind	ing naar	Sitebeheer ko	piëren		W	achtwo
	Nieu	we tab				Ctrl+T		icintwo
	Tab s	luiten				Ctrl+W		
	Expo	orteren						
	Impo	orteren					H	
	Besta	anden toner	n die nu	worden bewer	kt	Ctrl+E		
	Afslu	uiten				Ctrl+Q		
	Ī						_	

b. Klik, in het pop-venster, op *Nieuwe site* en vul op het tabblad *Algemeen* het volgende in:

Cash-b	9 Attachmente
Sitebeneer	^
Invoer selecteren:	Algemeen Geavanceerd Overdrachtinstellingen Tekenset
	Protocol: FTP - File Transfer Protocol 🗸
	Host: ftps.compano.com Poort:
	Versleuteling: Vereist expliciet FTP over TLS 🗸 🗸
	Inlogtype: Normaal V
	Gebruiker: <a>  <a></a></a>
	Wachtwoord:
	Achtergrondkleur: Geen 🗸
	Opmerkingen:
	^
Nieuwe site Nieuwe map	
Nieuwe bladwijzer Hernoemen	
Verwijderen Kopiëren	
	Verbinden OK Annuleren

- i. Protocol: Selecteer het reguliere FTP File Transfer Protocol
- ii. Host: ftps.compano.com

🦻 🌮 🛄

- iii. Versleuteling: Selecteer Vereist expliciet FTP over TLS
- iv. Inlogtype: Selecteer Normaal
- v. Gebruiker: Typ je gebruikersnaam
- vi. Wachtwoord: Typ je wachtwoord
- c. Klik vervolgens op *OK* om de verbinding tot stand te brengen.

<u>Opmerking</u>: Wanneer je *voor het eerst* verbinding maakt met een nieuwe, beveiligde FTPS-site, moet je het *beveiligingscertificaat* vertrouwen. Zorg ervoor dat je de juiste vinkjes zet en klik dan op *OK*:

1	stellen of de server vertrouwd kan worden.	ie.
	Compare the displayed fingerprint with the certificate fingerprint you have received fro your server administrator or server hosting provider.	m
	Certificate in chain: 0 (Server certificate) v	
	Certificate	
	Overzicht	^
	Vingerafdruk (SHA-256): ce:b5:05:5a:5b:5a:1f:1f:16:a6:71:e7:eb:33:12:25: 9a:97:35:3b:f5:24:ec:98:40:43:74:71:a3:2b:eb:9b	
	Vingerafdruk (SHA-1): 6f:33:fc:b7:92:a0:9d:0e:02:ab:ee:b8:25:d3:40:46:02:36:f3:94	1
	Validity period: From 4-6-2020 02:00:00 to 25-7-2022 01:59:59	
	Subject	
	Gebruikelijke naam: *.compano.com	
	Alternatieve namen: *.compano.com	
	compano.com	
	Issuer	
	Gebruikelijke naam: Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA	
	Organisatie: Sectigo Limited	
	Land: GB Staat of provincies – Greater Manchester	
	Lokaliteit: Salford	
	Dataile	
	Serial: 00:c4/7c/7a/fb/ab/30:0d:45:27:8f5a/36/a7/c5/c2:56	
	Oreschere elevitele le seitere : DCA met 2040 bits	
	Opendaar sieuteraigontme: KSA met 2048 bits	
	Handtekening-algoritme: KSA-SHA256	
	Sessiedetails	
	Host: ftps.compano.com:21	
	Protocol: TLS1.2 Code: AES-256-GCM Sleuteluitwisseling: ECDHE-SECP256R1-RSA-SHA384 Mac: AEAD	
	Trust the server certificate and carry on connecting?	
	Always trust this certificate in future sessions.	
	Dit certificaat vertrouwen on de vermelde alternatieve hostnamen	

2. Zodra de verbinding gemaakt is, krijg je de mappenstructuur op de Compano server te zien. Sleep vervolgens de *PRD- en ITM-mappen* die je gemaakt hebt naar de map *Attachments* op de server (dus van de linker kolom naar de rechterkolom):

Host: ftp.co	ompano.com Gebruikersnaam: PIMDemo Wachtwoord:	Poort: 21 Snelverbinden 💌
Status.	ngciogu	
Status:	Map '/Attachments/PRD' aanmaken	
Status:	Verbinding met server verbroken	
Lokale site:	C:\Users\mfloris\Pictures\PRD\	Externe site: /
	🖃 🔚 Pictures	∧ <u>□</u> /
	Camera Roll	? Attachments
	E ControlCenter4	
	Saved Pictures	
	wallpapers	J
		Bestandsnaam
	Principou Princi	
	Saved Games	Attachments
	Searches	1 Star
	SendTo	v   <sup>m</sup> ±

3. De mappen en afbeeldingen worden nu overgezet. Je kunt controleren of één en ander goed gegaan is, door de (nieuwe) mapjes in de rechterkolom open te klikken.

## 5.2 Bijlagen koppelen via importsjabloon

Nu de bijlagen op de server staan, kun je aangeven welke afbeelding bij welk product of productgroep hoort, of bij welk artikel of welke artikelgroep. Je doet dit met een Excel-bestand waar je voor elk product of productgroep precies aangeeft welke bijlage(n) erbij horen.

#### 5.2.1 Bijlagen bestand voorbereiden

Het Excel-bestand dat je hiervoor nodig hebt, vind je via de <u>Compano Help website</u>: *Importsjabloon Bijlagen*.

Het bestand heeft de volgende opbouw:

4	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J.	К
1	Bron	Leverancier/Fabrikant code	Code	Omschrijving	Bestand	Taal	Volgnummer	Titel	BijlageType	Versie	Bron verwijzing
2	Product	8719311999997	123456	Omschrijving bijlage	https://att.2ba.nl/8718552000004/master/PPI/20200915124414208_574538653.jpg	NL	1	Titel bijlage	PPI	3.0	URL
3											

Bron: Geef aan of het om een bijlage voor een product, productgroep, artikel of artikelgroep gaat. Leverancier/Fabrikant code: Geef de leverancier/fabrikant-code op. Dit kan het *Global Location Number (GLN)* zijn, of de lettercode die de leverancier/fabrikant in je COS-omgeving heeft. Je kan deze code opzoeken via *Menu > Producten > Fabrikant*: <u>NB</u>: Koppel je een bijlage aan het artikel/artikelgroep, gebruik dan de leverancierscode, koppel je een bijlage aan de fabrikant/fabrikantsgroep, gebruik dan de fabrikantscode.

Fabrikant	Organisatie	Artikelbeheer Verta	alingen	
Algemeen				
Code		🚺 ZGI		
Fabrikant		i		🗌 Automatisch
Logo		<b>i</b>		

Code: Typ de product(groep) of artikel(groep) code (nummer) waaraan je de bijlage wilt koppelen. Omschrijving: Typ een omschrijving voor de bijlage.

Bestand: Geef hier het pad naar het bijlagebestand op; dit kan een (relatief) pad zijn dat verwijst naar de map op de Compano server waar het bestand staat, of een link naar een bestand op een externe server.

Pad naar Compano server bestanden Het pad naar bestanden op de server van Compano moet altijd beginnen met:

\Data\Environments\[omgevingsnummer]\Attachment\Bijlage\

Het omgevingsnummer vind je via Menu > Help > Info.



🦻 ᠫ 💭



Gebruik voor het omgevingsnummer altijd 6 cijfers met voorloopnullen. In dit voorbeeld wordt het pad dus:

#### \Data\Environments\000003\Attachment\Bijlage\

Heb je zelf nog een mappenindeling voor je bijlagen gebruikt, dan kan het volledige pad bijvoorbeeld zijn:

#### \Data\Environments\000003\Attachment\Bijlage\PRD\PPI\LED-panel-AA00023384.jpg

Taal: Geef de taalcode op. Per taal kan een aparte bijlage worden gekoppeld, bijvoorbeeld een Nederlandstalige handleiding voor **nl** en een Engelstalige voor **en**.

Volgnummer: Het is mogelijk om meerdere bijlagen bij één product te plaatsen. Geef met een nummer aan welke bijlage als eerste getoond moet worden (1, 2, etc.)

Titel: Geef een titel voor de bijlage op; deze titel kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een website.

BijlageType: Geef altijd aan van welk type een bijlage is door hier de juiste code in te vullen. Standaardcodes, volgens de Ketenstandaard, zijn:

•	Code	Omschrijving	Туре
	PPI	Afbeelding voor internet	Afbeelding voor internet
	LNK	Deeplink	Deeplink
	Unknown	Onbekend	Onbekend
	CAD	CAD	CAD
	CHR	Link naar sheet	Link naar sheet
	EEP	Energielabel	Energielabel
	LDT	Fotometrie	Fotom etrie
	LOG	Logo	Logo
	MAN	Handleiding	Handleiding
	MTE	Installatie- en onderhoudsdocument	Installatie- en onderhoudsdocument
	OTA	Overige bijlage	Overige bijlage
	OTD	Overig document	Overig document
	στν	Overig visueel element	Overig visueel element
	PHI	Afbeelding voor drukwerk	Afbeelding voor drukwerk
	PRT	Presentatie document	Presentatie document
	PVI	Presentatie video	Presentatie video
	SCH	Schema	Schema
	SOF	Software	Software
	STR	Certificaten	Certificaten

Versie: Geef hier eventueel een versienummer van het bestand op.

Bronverwijzing: Deze kolom *niet* invullen (maar ook niet verwijderen); de bronverwijzing wordt door de applicatie automatisch toegekend.

Vertrouwelijk (optioneel): Zet deze optie op *Ja* als de bijlage *niet* in een data feed moet worden opgenomen. De bijlage wordt ook *niet* geëxporteerd in het BMEcat of DICO (INSBOU/SALES) format.

🥰 🌮 💭

### 5.2.2 Entering relative paths (FTP)

Bij het uploaden van bijlagen via FTP naar de Compano-server zijn deze waarschijnlijk georganiseerd in mappen, bijvoorbeeld:

	1
Foil	
Aluminium	
- Plastic	
📊 Tape	
- Duct	
- Masking	

Relatieve paden naar bijlagen in de mappenstructuur kunnen worden gegenereerd met behulp van de volgende methode (Windows):

1. Typ cmd en gebruik <ENTER> in het zoekvak van Windows:



2. In de Windows-terminal die wordt geopend, navigeer je met behulp van de **cd**- en **dir**-opdrachten naar de bovenste map met uw bijlagen, bijvoorbeeld:

d	Start Opdrachtp	Invoegen rompt	Pagina-indeling	Formules	Genevens	Cc
Mi (c	crosoft W ) Microso	Vindows [V oft Corpor	ersion 10.0.19 ation. Alle re	042.1586] chten voorb	ehouden.	
C:	\Users\		>cd Pictures\P	RD		
1						

3. Typ vervolgens in het terminalvenster **dir / b /s > attachment-paths.csv** 



- 4. Sluit het terminalvenster en navigeer met behulp van de bestandsverkenner opnieuw naar de bovenste map met je bijlagen.
- 5. Open het CSV-bestand dat je hebt gegenereerd:

	А	В	С	D	E	F	G	н	I	J	
1	C:\Users\		<pre>S\Pictures\</pre>	PRD\attack	nment-pat	ns.csv					
2	C:\Users\		;\Pictures\	PRD\Foil							
3	C:\Users\	0.0	;\Pictures\	PRD\Tape							
4	C:\Users\		;\Pictures\	PRD\Foil\A	luminium						
5	C:\Users\		;\Pictures\	PRD\Foil\F	lastic						
6	C:\Users\		;\Pictures\	PRD\Tape\	Duct						
7	C:\Users\		<pre> { Pictures } </pre>	PRD\Tape\	Masking						
8	C:\Users\		;\Pictures\	PRD\Tape\	Duct\9815	9.jpg					
9	C:\Users\	100	;\Pictures <mark>\</mark>	PRD\Tape\	Masking\3	m_2090_s	cotch_afpl	aktape_bla	uw-wwwb	este.png	
10	C:\Users\		<pre> ¡\Pictures\</pre>	PRD\Tape\	Masking\_	v_i_viv_81	L50006_1.jp	g			
11											

6. Voor elk van de bijlagen die u wilt koppelen, kopieert u de relatieve pad(en) naar de sjabloon voor koppelingsbijlagen:

	A	A B C		B C D		D	E	
1	Source	Supplier / Manufacturer code	Code	Description	File / Path			
2	Product	8712862000006	2090	Scotch afplaktape	\PRD\Tape\Masking\3m_2090_scotch_afplaktape_blauw-wwwbeste.png			
3								

 Voeg aan elk relatief pad het volgende achtervoegsel toe: \
 Data\Environments\000003\Attachment. Het juiste nummer voor je COStoepassing vind je onder *Menu > Help > Info*.

] Info			
nter se	no online	soft	ware
Support Telephone: Email: Website:	088 266 7 266 support@compano.com	Version Name: Revised Version: CodeBase:	Leeuw V03 βeta 22.04.06.22 21.10.17
License Info DEMO		Server: Instance:	A-H03 2
Edition: Productline: Maximum number of (named) users:	Fabrikant PIM 1	Contract: Number:	C03035 3
Modules Basis, relaties, contactoersonen en me	emo	Language:	nl Dutch

8. Het uiteindelijk pad ziet er ongeveer zo uit:

# \Data\Environments\000003\Attachment\PRD\Tape\Masking\3m\_2090\_scotch\_afpla ktape\_blauw-wwwbeste.png

	A	В	С	D	E
1	Source	Supplier / Manufacturer code	Code	Description	File / Path
2	Product	8712862000006	2090	Scotch afplaktape	\Data\Environments\000003\Attachment\PRD\Tape\Masking\3m_2090_scotch_afplaktape_blauw-wwwbeste.png
2					

#### 5.2.3 Bijlagen bestand importeren

Na deze voorbereiding kan het Excel-bestand geïmporteerd worden:

1. <u>Belangrijk</u>: Sla het Excel-bestand *eerst* op als een *CSV-bestand*; kies daarbij voor **CSV-UTF-8** als je deze keus hebt: Compano Online Software

🍠 🌮 💭

		Importsjabloon_Bijlagen_	r1-2.xlsx - Opgeslagen
Ð	Opslaan als		
斺 Start	· ·		
<b>Ъ</b>	Becent	↑ ▷ Documenten > Downloads	
Nieuw	Gineden	Importsjabloon_Bijlagen_r1-2	
🔁 Openen	Compare M.	CSV UTF-8 (door komma's gescheiden) (*.csv)	👻 Opslaa
Info	- OneDrive - Econyment RV strategymetrics	Meer opties	
		Naam 1	Gewijzigd op
Opslaan	354 - LONDAN BA		
Opslaan	Mat - Compare By President particular	Importsjabloon_Bijlagen_r1-2.csv	11-6-2020 12:45

<u>NB</u>: Als je wijzigingen in je bestand wil aanbrengen, doe dat dan altijd in het Excelbestand en sla het opnieuw op als CSV-bestand. Je voorkomt hiermee dat data zoals GLNnummers door Excel verkeerd worden weggeschreven.

- 2. Dit CSV-bestand kan via *elke willekeurige Import-knop* geïmporteerd worden, bijvoorbeeld via het *Menu > Producten > Producten*.
  - 3. Ga vervolgens naar het tabblad *Import/Export* en klik op *Import*.



4. Selecteer het CSV-bestand dat je gemaakt hebt en klik daarna op Volgende.

Import			
Import			
Import bestand	Importsjabloon_Bijlage	n_r1- Selecteer	
	Vorige	Volgende	Sluiten
		, mm²	

5. In het volgende scherm:

🦻 ᠫ 💭

Import					×
Import					
Samenvatting					
Import with format Attachment of f met impactanalyse: Volledig	ile Importsjabloon_Bijlagen_i	r1-3.csv			
delta import of bijlagen from file im	portsjabloon_bijlagen_r1-3.c	SV			
Instellingen					
Rapportage niveau	Volledig			~	
Is testrun	🔾 Ja 🖲 Nee				
		Vorige	Volgende	Sluiten	
		EDDATEEN			

- a. Rapportage niveau: Selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
  - i. Geen: Genereer geen importrapport. Dit resulteert in de snelste import.
    - ii. *Volledig*: Genereer een volledig importrapport, inclusief alle wijzigingen in alle velden. Dit resulteert in de langzaamste import omdat alle velden worden gecontroleerd.
    - iii. *Alleen waarschuwingen*: Genereer een importrapport met alleen waarschuwingen. Deze import gaat over het algemeen sneller dan bij een Volledige rapportage.
- b. Is testrun: Zet op *Ja* om een import te simuleren; dit genereert alleen een importrapport met mogelijke fouten en/of waarschuwingen. Er worden geen gegevens geïmporteerd!

De afbeeldingen worden nu gekoppeld aan de artikelen/producten of artikelgroepen / productgroepen die je hebt opgegeven. Je ontvangt een e-mail rapportage zodra dit proces is afgerond. Open de rapportage om eventuele fouten of waarschuwingen in te zien.

## 6 Bijlagen uitwisselen/delen

Bijlagen van alle soorten kunnen uitgewisseld worden met een datapool zoals 2BA of InstallData of kunnen worden gedeeld met behulp van een van de standaard uitwisselingsformaten zoals DICO-SALES005, INSBOU, BMEcat, FAB-DIS, enz.

Datapools en uitwisselingsstandaarden definiëren verschillende bijlagetypen en passen regels toe bij het uitwisselen /delen van deze informatie.

### 6.1 Standaard bijlagen typen (Ketenstandaard)

Onderstaande lijst geeft de standaard Bijlagetypen weer, zoals vastgelegd door de Ketenstandaard:

Compano Online Software

CAD	CAD
CHR	Link naar sheet
EEP	Energielabel
<u>LDT</u>	Fotometrie
<u>LNK</u>	Deeplink
LOG	Logo
MAN	Handleiding
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument
<u>OTA</u>	Overige bijlage
<u>otd</u>	Overig document
<u>otv</u>	Overig visueel element
PHI	Afbeelding voor drukwerk
PPI	Afbeelding voor internet
PRT	Presentatie document
<u>PVI</u>	Presentatie video
<u>SCH</u>	Schema
SOF	Software
<u>STR</u>	Certificaten
PAR	Onderdelenlijst / explosietekening
<u>Unknown</u>	Onbekend
<u>SSC</u>	Schakelschema
AFB	Afbeelding

### 6.2 Eigen bijlagetypen

Naast de standaard bijlagetypen kan je ook je *eigen* bijlagetypen definiëren.

<u>Belangrijk</u>: Eigen bijlagetypen worden niet geregistreerd door datapool 2BA, tenzij ze zijn gebaseerd op een bestaand, standaard bijlagetype.

Om een eigen bijlagetype definiëren:

1. Ga naar *Configuratie > Bijlagetype:* 

Bijlage Type Menu Bekijker	Bewerken Afdrukken	
⋟.	⊇ 🔍 🗐 🚺 🗾 🔞 .	
Navigatie	Coeke Alies Details Schermlay-outs beneren Help     Code Omschrijving	
Configuratie	EEP Energy Label	
Bewerken	Toevoegen - Nieuw(e) bijlage type	
Automatisch vullen	Bijlagetype Vertalingen	
Wiizigen	Orschrijving 2 Installatiedocument	
Verwijderen record(s)		
Afdrukken 🛞	Opslaan 3 A	Annuleren

- 2. Gebruik de knop + *Toevoegen* (1) om je eigen type bijlage toe te voegen, bijvoorbeeld:
- 3. Voer de juiste waarden inhet pop-upscherm in (2):
  - a. Code: Vul hier je eigen code in, bijvoorbeeld INS. <u>Let op</u>: Deze code wordt verzonden in datafeeds (JSON, XML) en kan dus gebruikt worden op bijvoorbeeld uw productwebsite.
  - b. Beschrijving: Typ hier een duidelijke, korte beschrijving van het type bijlage, bijvoorbeeld *installatiedocument.*
  - c. Type: Selecteer hier het type dat het beste bij de bijlage past. <u>NB</u>: Het type dat je hier kiest, wordt doorgegeven aan de datapool. Datapools herkennen echter alleen de standaardtypen; vandaar dat dit veld een keuzelijst is.
- 4. Klik vervolgens op *Opslaan* (3).

Als je nu nieuwe bijlagen gaat koppelen, kan je kiezen uit alle standaard bijlagetypen plus de typen die je zelf hebt gedefinieerd :

Bijlage			
Volgnumm er	1		
Omschrijving			
Bestand	x		
Speciaal Titel			
Taal		- *	
Versie			
Bijlagetype			•
Bron	OTA	Overige bijlage	~
BIOIT	010	Overig visual element	
		Afbeelding your drukwerk	
	DPT	Descentatio decumpt	
	PVI	Presentatie video	
	SCH	Schema	
	SOF	Software	
	STR	Certificaten	
	INS	Installatiedo cument	$\sim$
	<	>	

## 6.3 Original source indicator

Gegevenspools 2BA en InstallData gebruiken een tag met de naam *original source indicator* om te bepalen of ze een bijlage naar de datapool server downloaden of dat alleen de verwijzing de URL moet worden vastgelegd.

De tag *original source indicator* wordt door Compano volgens de volgende regels ingesteld:

Bijlage op Compano-server?	Originele bronindicator	Bijlage gedownload door datapool?
Ja	False	Ja
Nee (externe bron)	True	Nee
Deeplink	True	Nee

<u>Opmerking</u>: De original source indicator wordt automatisch ingesteld door Compano en *kan niet* worden gewijzigd door gebruikers.

🍠 🌮 💭

#### 6.3.1 Presentatie video's

Voor bijlagen van het type *PVI* (presentatie video) wordt een uitzondering gemaakt; de *original source indicator* wordt voor dit type op **True** gezet zodat deze **video's** niet onnodig door 2BA worden gedownload.

## 6.4 Afbeeldingen uitwisselen

Datapool 2BA downloadt *altijd* afbeeldingen van het type PPI, onafhankelijk van de instelling van de original source indicator. Wanneer er geen PPI-afbeelding beschikbaar is, maar er wel een afbeelding met een hoge resolutie (PHI) kan worden gevonden op de Compano server, zal 2BA deze afbeelding downloaden en verkleinen.

## 6.5 Deep links uitwisselen

Binnen de DICO-standaard moet een deep link worden opgegeven als bijlagetype LPP. Alleen de *eerste* opgegeven deep link wordt door 2BA geïmporteerd als product of item deep link. Als u meerdere deeplinks opgeeft, worden deze geïmporteerd als bijlagetype **OTA** *(overig)*.

Deeplinks in COS kunnen individuele bijlagen per product of artikel zijn, of een algemene deep link URL-sjabloon kan worden ingesteld voor alle producten van een fabrikant of artikelen van een leverancier, zie ook hoofdstuk <u>7 (DEEP)LINK TEMPLATES.</u>

<u>Belangrijk</u>: Met betrekking tot het uitwisselen van deep links zal de COS-applicatie eerst zoeken naar eventuele LNK-bijlagen bij het product of artikel. De *eerste* bijlage van type LNK wordt dan geëxporteerd als bijlage van type LPP. Als er geen LNK-bijlage beschikbaar is, controleert de applicatie of er een *deep link template* is ingevuld voor de Fabrikant of Leverancier en zo ja, dan exporteert de resulterende URL als een LPP-bijlage.

## 7 (Deep)link templates

Een alternatieve manier om links naar afbeelding, tekeningen en deeplinks toe te voegen, is om link templates te gebruiken. Met deze templates kan verwezen worden naar een externe (eigen) website met productinformatie, op voorwaarde dat de structuur van de link/URL op een logische manier opgebouwd kan worden.

#### Voorbeeld

Product pagina's op de website van fabrikant Mercator hebben altijd de volgende opbouw:

#### www.mercator.eu/en/pid/[product-code

Op basis van deze opbouw kan een deeplink template gemaakt worden:

1. Ga via het Menu naar *Producten > Fabrikanten*.

🍠 🌮 💭



2. Selecteer in het volgende scherm de fabrikant en klik bij Bewerken op Wijzigen.



3. Ga in het pop-up venster naar het tabblad *Artikelbeheer* en vul de relevante templates / URLs in:

	N.				
Centrale Informatie					
Centrale fabrikant					-
Deeplink					
Deeplinksjabloon	www.mer	cator.eu/en/pid/%code%			
Product afbeelding URL	http://cata	logus.mercator.nl/f.asp?f	f=foto.jpg&art=%prdcoc	le%	
Product tekening URL	(i)				
Instellingen					
Omgeving brenger					•

<u>NB</u>: Verschillende systeemvariabelen kunnen gebruikt worden om de template/URL op te bouwen, bijvoorbeeld:

<u>Opmerking</u>: Er kunnen verschillende systeemvariabelen worden gebruikt in de URL-sjabloon:

- %code%: Product of artikelcode (nummer)
- %ean%: Product of Item EAN
- %gtin%: Product of artikel GTIN
- %gebruikersnaam%: gebruikersnaam voor inloggen op bijvoorbeeld de TU website (alleen voor Item)
- %password%: wachtwoord voor inloggen op bijvoorbeeld de TU website (alleen voor Item)
- %klantcode%: Klantcode in COS

#### 7.1 Multi-language deeplink templates

Dezelfde methode kan gebruikt worden om deeplinks naar webpagina's in verschillende talen te maken:

1. Ga via het Menu naar *Producten > Fabrikanten*.



2. Selecteer in het volgende scherm de fabrikant en klik bij Bewerken op Wijzigen.



3. Ga in het pop-up venster naar het tabblad *Vertalingen (Translations)* en vul de relevante templates / URLs voor de verschillende talen in:

Edit -		
Manufacturer Organization Item	Manager Translations	
<b>Translations English (Standard)</b> Deeplink template	wwweu/en/pid/%code%	
Translations German Deeplink template	http://wwwde/de/pid/%code%	Automatic
Translations Greek (Greece)		
Translations Spanish (Spain)	www.eurenrpidr%code%	Automatic
Deeplink template Translations Finnish (Finland)	www.eu/sp/pid/%code%	Automatic
Deeplink template Translations French (France)	wwweu/en/pid/%code%	Automatic
Deeplink template	www eu/fr/pid/%code%	Automatic
Deeplink template	wwweu/en/pid/%code%	Z Automatic
Translations Dutch (BE) Deeplink template	wwwnl/nl/pid/%code%	Automatic
Translations Dutch (NL) Deeplink template	wwwnl/nl/pid/%code%	Automatic
<b>Translations Polish (Poland)</b> Deeplink template	wwweu/en/pid/%code%	Z Automatic
<b>Translations Portuguese (Portugal)</b> Deeplink template	wwweu/en/pid/%code%	Automatic
		Save Cancel

🍠 🌮 💭

## 8 Certificaten

Certificaten, zoals keurmerken, verklaringen, labels, etc. kunnen nu worden toegevoegd via het *DAM-menu*.



In vergelijking met de optie *Certificaat* onder *Bijlagen toevoegen*, maakt deze nieuwe optie het nu mogelijk om meer gedetailleerde informatie op het certificaat in te voeren, zoals:

- Type certificaat
- Uitgever van het certificaat
- Aantal
- Sub nummer
- Claimtype
- Claimbeschrijving
- Begindatum
- Datum van herziening
- Vervaldatum

<u>NB</u>: Certificaten worden *eerst* aan de applicatie toegevoegd en daarna pas gekoppeld aan producten.

### 8.1 Certificaten toevoegen

Om een Certificaat toe te voegen:

1. Ga via het Menu naar DAM > Certificaten.



2. Klik bij Bewerken op Toevoegen:

🌱 🌮 💭



3. In het pop-up scherm:

Toevoegen - Nieuw(e) certificaat			
Certificaat Algemeen			
Algemeen			
Туре	FSC - Forest Stewardship	Council	~
Naam	Redwood		
Omschrijving	Redwood certificaat Califor	nië	
Uitgegeven door	Houtmij		
Nummer	0123404		
Subnummer	4234W		
Extra			
Claim type	FSC Controlled wood		~
Claim omschrijving	Controlled Redwood		
Data			
Startdatum	1-11-2021		
Revisie datum			
Vervaldatum	31-8-2022		
	Voeg volgende toe	Bewaar record	Annuleer
ren en	ontstekinasbronnen		-

- a. Type<sup>1</sup>: Kies het soort certificaat, bijvoorbeeld FSC. Er zijn verschillende voorgedefinieerde typen beschikbaar<sup>2</sup>.
- b. Naam: Typ een naam voor het certificaat
- c. Omschrijving: Typ een (uitgebreide) omschrijving voor het certificaat
- d. Uitgegeven door: Typ de naam van de organisatie die het certificaat heeft uitgegeven.
- e. Nummer: Typ het nummer van het certificaat
- f. Subnummer: Typ het sub-nummer van het certificaat
- g. Claim type: Kies het claim type, bijvoorbeeld zoals FSC 70%, FSC 100%, etc.
- h. Claim omschrijving: Typ een omschrijving voor het claim type
- i. Start datum: Kies de datum waarop het certificaat ingaat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verplichte velden zijn aangegeven in rood.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Certain types such as *Other* (catch-all) and *GG* (DQR 7) are not exported with the DICO/SALES005 standard.

- j. Revisie datum: Kies de datum waarop het certificaat herzien is
- k. Vervaldatum: Kies de datum waarop het certificaat vervalt
- 4. Klik op de knop Bewaar record om het certificaat op te slaan.

### 8.1.1 Certificaat met bijlage

Een certificaat kan ook bijlagen hebben, bijvoorbeeld een scan van het papieren certificaat document.

Bijlage aan een certificaat toevoegen:

- 1. Ga via het Menu naar DAM > Certificaten.
- 2. Selecteer het certificaat waar je een bijlage aan wil toevoegen en klik bij *Navigatie* op *Bijlagen*.



3. Klik in het volgende scherm, onder Bewerken, op + Toevoegen.



4. In het pop-up scherm:

2	
<b>m</b>	
5	
>	
1	
5	
i õ	
01	
Ð	
-	
.=	
-	
5	
0	
Z	
-	
10	
0	
3	
ō	
ŭ	
-	
$\sim$	
10	

🤗 🌮 🛄

Bijlage		
Volgnummer	1	
Omschrijving	Certificaat FSC voorblad	
Bestand	20210521144458966 -1555850526.pdf x /Data/Environments/000002/Attachment/Bijlage/20210521144458966_	<mark>-1555</mark>
Speciaal		
Titel		
Taal	▼ 🕷	
Versie		
Bijlagetype	STR Certifications 🗾 👻	
Vertrouwelijk	① Ja ● Nee	

- a. Omschrijving: Typ een omschrijving voor de bijlage
- b. Bestand: Upload en/of kies een bestand
- c. Bijlagetype (optioneel): Kies een bijlage type

Let op: Bijlagen bij Certificaten zijn altijd bestanden (PDF, JPG, etc.) en *nooit* een verwijzing naar een webpagina of externe download; dus geen URL.

### 8.2 Certificaten koppelen aan product

Na het toevoegen van de certificaten kan je ze koppelen aan producten. Dit kan op twee manieren:

- Koppel het certificaat aan één of meer producten
- Koppel het product aan één of meer certificaten

#### 8.2.1 Koppel het certificaat aan product(en)

Om één of meer producten aan een certificaat te koppelen:

- 1. Ga via het Menu naar *DAM > Certificaten*.
- 2. Selecteer het certificaat waar je producten aan wil koppelen en klik bij *Navigatie* op *Product certificaten*.

Certificaten Menu Bekijken	Bewer	ken Func	ties Ir	mport/Export		
».	- 🔍	+		×		?.
Filteren	Zoeken	Toevoegen	Wijzigen	Verwijderen record(s)	Zet wijzigen aar	h Help
Navigatie 🛞	🔺 Туре		Na	am	O	nschrijving
Product certificaten (0/0)	vervoe goeder	r van gevaarli en over de we	jke eg		Co	nformite Sanitaire
Bijlagen (1/0)	ADR -E voor vervoe goeder	Europese verd et internationa r van gevaarli ren over de we	rag ale Da jke Da eg	ngerous goods	Ca	reful with these!
Bewerken 🛞	FSC - I Counci	Forest Steward	dehip Re	dwood	Re Ca	dwood certificaat lifornië
Toevoegen	FSC - I Counci	Forest Steward	dship Wo	ood	Go	od wood

3. Klik in het volgende scherm op + Toevoegen Product.

💕 🌮 🛄



4. Kies in het volgende scherm de producten waar je het certificaat aan wil koppelen. Je kan hier het Filter of de Zoek box gebruiken en één of meer producten kiezen:

🔷 Pro	duct selectie Bekijken						1				
	paneel	- 🔍 📃			100	<u>e</u>					₴.
Filteren		Zoeken Alles	Details Scherml	ay-outs beheren	Selecte	er Product	Deselecteren	Wissen Over	rnemen	Stoppen	Help
<b>▲ X</b>	Fabrikant omschrijving	Code	GTIN	В	FT	Korte omse	chrijving			Merk	
	Opple	<u>140053150</u>	06956712647900	4	a 🔬	LEDPANELR	C-SL-E MOUNT	ING-SPRINGS	5	LED	
	Opple	140055365	06956712682802		3	LEDPANEL-S	L-E-SUSPENS	ION-KIT		LED	
	Raab Karcher	<u>1421091</u>	08712029116069			Plafondpane wit stuc	el brandwerer	nd 1220x620x:	12mm	Agnes	
	Raab Karcher	3089613382			1	Plafondpane st/ds	el wit A24 120	00xe00x22mm	n 12	Eurocous	tic
	Raab Karcher	3089613374				Plafondpane	el wit A24 600	x600x22mm	24 st/ds	Eurocous	tic
	Raab Karcher	<u>KP54 830</u>			1	Kozijnpanee	l 830x600mm			Faay	
	Raab Karcher	<u>KP54 900</u>	08716564002528			Kozijnpanee	l 900x600mm			Faay	
	Raab Karcher	KP54 930		/		Kozijnpanee	l 930x600mm			Faay	
A	antal Fabrikant omschrijving	J Code	GTIN	В	F	Product o	omychrijving				
	1,00 Raab Karcher	<u>KP54 900</u>	0871656400	2528							
	1,00 Raab Karcher	<u>1690596</u>	0705575001	5500 <b>'Wi</b> l	nkelm	andje'					
	1,00 Raab Karcher	<u>1690612</u>	0705575001	5906							

- 5. Selecteer producten en klik op Selecteer product (of dubbelklik in de lijst).
- 6. Klik op *Overnemen* om de inhoud van je 'winkelmandje' over te nemen.
- 7. Het certificaat is nu gekoppeld aan de product(en) uit je winkelmandje.

#### 8.2.2 Koppel het product aan certificaten

Andersom kan je ook (meerdere) certificaten koppelen aan één product:

- 1. Ga via het Menu naar *Producten > Producten.*
- 2. Klik bij Navigatie op Product certificaten:

Producten Menu Bekijken	Bewerken Functies	Afdrukken Import/Expo	rt
▶.			
Navigatie	Fabrikantscode	Fabrikant omschrijving	S
Artikelen (1/0)	<u>8719311999997</u>	R-Vent	Geen
Is onderdeel van (0/0) Product certificaten (1/0)	8712874000001	Flamco SE	Geen
Bijlagen (1/0)         Fabrikant:Flamco SE (         Productgroep	<u>8712874000001</u>	Flamco SE	Geen

3. Klik in het volgende scherm bij Bewerken op Certificaat.



4. Kies in het volgende scherm de certificaten die je aan het product wil koppelen. Je kan hier het Filter of de Zoekbox gebruiken en één of meer certificaten kiezen:

🔦 Ce	rtificaat selectie Bekijken			
	•			🎲 🚔 🕜 🗸
Filteren	Zo	eken Alles Details Overzicht certificaten	Selecteer Certificaat Deselecteren Wisser	Overnemen Stoppen Help
<b>▲</b> x	Туре	Naam	Nummer	Omschrijving
	FSC - Forest Stewardship Council	Wood	245345345	Good wood
	ADR -Europese verdrag voor het inte goederen over de weg	nationale vervoer van gevaarlijke Dangerous g	joods <u>123123</u>	Careful with these!
	GHS - Wijze van indeling, kenmerkin stoffen en preparaten.	en etikettering van chemische P210	P210	Verwijderd houden van warmte/vonken/op
x	Type Naam	Omschrijving		
	FSC - Forest Stewardship Wood Council	Good wood	Winkelmandje	

- 5. Selecteer certificaten en klik op *Selecteer Certificaat* (of dubbel-klik in de lijst)
- 6. Klik op *Overnemen* om de inhoud van je 'winkelmandje' over te nemen
- 7. Het product is nu gekoppeld aan de certifica(a)t(en) uit je winkelmandje.

🦻 🌮 🛄

## 8.3 Typen certificaten

In COS zijn de volgende certificaten standaard beschikbaar:

Code	Certificaat beschrijving
ADR	Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ART	ART keurmerk tweewielersloten
CAL	kalibratiecertificaat
CMR	Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie
DECL	Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong
DIN	DIN informatie
DOCCE	Conformiteitsverklaring DoC/CE (Declaration of Conformity/ Conformité Européenne)
DOP	Prestatieverklaring
ECCN	Export Control Classification N umber
ECO	ECO label
EEL	EU energielabel
FSC	Forest Stewardship Council
Gaskeur	Gaskeur keurmerk
Gastec	Gastec keurmerk
GHS	Wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.
IHM	Inventaris gevaarlijke materialen
150	ISO informatie
ISPM	International Standards For Phytosanitary Measures No. 15
KEMA	KEMA keurmerk
KH	Keurhout
KIWA	KIWA keurmerk
КОМО	KOMO keurmerk
LQC	Limited Quantity waarde
MTCS	Malaysian Timber Certification System
PEFC	Programme for Endorsement of Forest Certification
PVW	Politiekeurmerk Veilig Wonen
REACH	Registratie, evaluatie, authorisatie en restrictie van chemicaliën
SDS	Veiligheidsblad
Seal	Keurmerk
UN	Identificatienummer gevaarlijke stoffen
WEEE	Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

## 8.4 Import van certificaten

Certificaten kunnen ook via een Import aan producten worden gekoppeld.

### 8.4.1 DICO import

Certificaten worden geïmporteerd met behulp van een DICO/SALES005-importbestand. Alle certificaatgegevens die aanwezig zijn in het bestand SALES005 productdata.xml worden geïmporteerd:

- Alle bestaande certificaten die aanwezig zijn in COS, maar niet worden aangeboden in het SALES005-gegevensbestand, worden uit COS verwijderd, met uitzondering van certificaten met bijlagen van het type OTA of DQR.
- Er kunnen meerdere certificaten aan een product worden toegevoegd, op voorwaarde dat de combinatie van Certificaatnummer, Subnummer, Uitgever en StartingDate uniek is.

Let op: Wanneer je handmatig nog extra certificaten toevoegt ná een eerste import via SALES005, dan moet je bij elke volgende SALES005 import er wel opletten dat je het selectievakje bij *delta-import product certificaten* uitschakelt om te voorkomen dat de handmatig toegevoegde certificaten verwijderd worden:



#### 8.4.2 Handmatige import

Certificaten kunnen ook handmatig geïmporteerd worden; het gaat dan om de Certificaat informatie zoals Type, Naam, Beschrijving, etc.

Let op: Certificaten kunnen (nog) niet aan producten gekoppeld worden middels een import.

Op de Help-website van Compano zijn Excel templates beschikbaar waarmee Certificaten geïmporteerd kunnen worden: **Template import Certificaten** en **Template import Certificates** 

Gebruik voor deze imports de importsjablonen Standaard import certificaten, of maak je eigen importsjabloon.

Voor een import van Certificaten zijn de volgende velden verplicht:

Lay-out Eigenschappen Velden I	Memo				
– Beschikbare velden –		Geselecteerde velden			٦
🔟 Alle velden		Veld	Koptekst	Pos	
Alfabetisch per letter		Туре	Туре	1	
Per categorie		Naam	Naam	2	
		Omschrijving	Omschrijving	3	
		Uitgegeven door	Uitgegeven door	4	
	>	Nummer	Nummer	5	
		Subnummer	Subnummer	6	
		Claim type	Claim type	7	
		Claim omschrijving	Claim omschrijving	8	
		Startdatum	Startdatum	9	
		Revisie datum	Revisie datum	10	
		Vervaldatum	Vervaldatum	11	

- a. Type: Vul hier een certificaat type uit de drop-down lijst die in de applicatie beschikbaar is; het volstaat om hier de lettercode van het type in te vullen, bijvoorbeeld GHS. Alternatief kan de waarde **overig** ingevuld worden.
- b. Uitgegeven door: Typ hier de naam van de instantie die het certificaat uitgeeft, bijvoorbeeld KEMA.

🥰 狑 🍃

- c. Nummer: Vul hier het certificaat nummer in
- d. Subnummer: Vul hier het certificaat subnummer in. NB: Dit veld is alleen verplicht als je meerdere certificaten van *hetzelfde type én met hetzelfde nummer* invult. Dus, twee certificaten van het type **GHS** en met nummer **102** krijgen dan als subnummer **01** en **02**.
- e. Startdatum: Vul hier de ingangsdatum van het certificaat in.

### 8.5 Export van certificaten

Voor de juiste aanlevering van certificaten in de diverse export formaten, zijn soms extra handelingen nodig.

#### 8.5.1 DQR export

Voor de juiste export van certificaten in de DQR-uitwisselingsindeling zie de *Manual DQR Export* die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>.

#### 8.5.2 BMEcat5 export

Voor de juiste export van certificaten in het BMEcat5-uitwisselingsformaat, zie de *Manual BMEcat5-Export* die beschikbaar is op de <u>Compano Help-website</u>.

## 9 Appendix A. Voorbeelden koppelen afbeeldingen

Om één en ander te verduidelijken, volgt hieronder een voorbeeld van het koppelen van afbeeldingen op basis van productgroepen.

#### Voorbeeld

Voor een webshop die verlichting verkoopt, zijn LED lampen op de volgende manier gestructureerd:

Productgroepen structuur

Gekoppelde afbeeldingen

LED lampen

- LED Kogellampen
  - o Fitting E27
    - Warm-wit
    - Helder
    - Flame
  - o Fitting E14
    - Warm-wit
    - Helder
    - Flame
- LED Spots
  - o Fitting GU10
    - Niet-Dimbaar
    - Dimbaar
    - o Fitting MR16
      - Niet-Dimbaar
      - Dimbaar
- LED Buizen
  - o 60 cm
  - o 120 cm
  - o 150 cm

- Afbeelding generieke LED lamp
  - Generieke afb. LED kogellamp E27
    - o Geen afb.
      - Afb. LED E27 warm-wit
      - Afb. LED E27 helder
      - Afb. LED E27 flame
      - o Generieke afb. LED kogellamp E14
        - Afb. LED E27 warm-wit
        - Afb. LED E27 helder
        - Afb. LED E27 flame
    - Generieke afb. LED spot
      - o Afbeelding LED spot GU10
        - Geen afb.
        - Geen afb.
        - o Afbeelding LED spot MR16
          - Geen afb.
          - Geen afb
  - Generieke afb. LED buis
    - o Geen afb.
    - o Geen afb.
    - o Geen afb.

Als we hier het stukje met de LED kogellampen uitlichten, dan levert dat de volgende afbeeldingen op:



In bovenstaand voorbeeld is op het eerste niveau een generieke afbeelding van een LED kogellamp met fitting type E27 gekoppeld. Op het tweede niveau is geen afbeelding geplaatst, waardoor dit niveau de afbeelding van het bovenliggende niveau 1 erft. Op het derde niveau heeft elke lamp zijn eigen unieke afbeelding.

📌 Compano Online Software

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Niveau 1		Beschrijving LED Spots		Afbeelding	Koppeling Generieke afbeelding led- spot
• 2a		• Fitting	GU10		Generieke afbeelding led- spot GU10
0	3a	0	Niet- Dimbaar		Overgeërfd van niveau 2a
0	3b	0	Dimbaar	50 T0	Overgeërfd van niveau 2a
• 2b		• Fitting	MR16		Generieke afbeelding led- spot MR16
0	3a	0	Niet- Dimbaar		Overgeërfd van niveau 2b
0	3b	0	Dimbaar		Overgeërfd van niveau 2b

Het stukje met de LED spots ziet er anders uit:

Hier is voor een andere opzet gekozen. Omdat aan de lamp zelf niet af te zien is dat deze dimbaar is en alleen de fitting anders is kan voor elke led-spot de afbeelding overgeërfd worden van het tweede niveau. Alleen op het eerste en tweede niveau is dus een afbeelding gekoppeld. Compano Online Software

🌱 狑 🜄



In de opzet voor LED-buizen maakt het voor de afbeelding niet uit welke lengte de buizen hebben. Hier kan dus worden volstaan met één afbeelding voor alle niveaus.